



Изготовлено в России.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А

Сертификат № РОСС RU. AB86.B08948 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-5А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5 А. Перед эксплуатацией БП-5А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 °С до +45 °С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-5А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1. Технические данные.

Номинальное переменное напряжение сети.....220 В ± 10В
Частота 50 Гц
Номинальный потребляемый от сети ток..... 0,45 А
Выходное напряжение12 В ± 0,35В
Выходной ток при круглосуточной работе.....5 А
Класс защиты от поражения эл. током..... 2
Габаритные размеры..... 200х120х90
Напряжение пульсаций на выходе не более ... 5 мВ (вых. 4,5 А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1 шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-5А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветиться индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-5А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-5А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-5А вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).
2. Выход из строя БП-5А вследствие механических повреждений.
3. Отсутствие паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телениформсвязь», г. Санкт-Петербург, В.О., 7 линия, д.84-А, проходная местный телефон 444, 445 Т/факс (812) 325-63-08, 323-26-28 (доб. 444, 445)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Продавец _____